

Alimentation de secours Proton NS-120M

pour les tubes lumineux à LED

22.10.2026

Numéro d'article	120557
GTIN	7640210125143
Groupe d'articles	7600
Dimension	290x90x50 mm
Poids brut	2.4
Unité d'emballage	1
Mesure d'emballage	300x140x100 mm
Poids net	2.3

Caractéristiques

L'alimentation de secours est utilisée comme connexion entre la prise de courant 230 V et le cordon luminaire. Si une panne de courant survient, l'alimentation de secours comble la panne pendant deux heures. Le tube luminaire continue à éclairer à 50%. L'alimentation de secours ne peut être utilisée qu'avec des tubes lumineux. La durée de charge de l'alimentation de secours est de 4,5 heures.

Lorsque le voyant lumineux passe du rouge au vert, l'alimentation de secours est entièrement chargée.

L'état de la batterie peut être déterminé en appuyant sur le voyant lumineux. Pour cela, il n'est pas nécessaire que l'alimentation de secours soit branchée



Nombre de clignotements	État de la batterie
1 x	0 - 20%
2 x	20 - 40%
3 x	40 - 60%
4 x	60 - 80%
5 x	100%

La fonction de secours peut être désactivée en appuyant pendant 3 secondes sur l'indicateur lumineux.

Sans coupure de courant, l'alimentation de secours ne fonctionne pas, sauf si on la branche brièvement et qu'on la débranche aussitôt, simulant ainsi une coupure de courant. Il faut une coupure de courant pour que l'alimentation de secours prenne le relais.

Voltage d'entrée	AC 100 - 277 V 50/60 Hz
Voltage de sortie	DC 50 - 180 V
Alimentation de secours	Max. 50 W
Temps de secours	2 x 60 Min.
Câble d'entrée	L= 1,2 m, 3 x 1,5 mm ²
Câble de sortie	L= 0,5 m, 2 x 1,5mm ²
Température ambiante	-10 - +50°C
Température du boîtier	Max. 60° C
Classe de protection	IP65
Type de batterie	Lithium-Ion
Longueur utile maximale	50 m

Données techniques

Accessoires

Informations sur les produits

Vous trouverez plus d'informations sur les produits sur notre site web www.widmertools.ch