

Booster GYS Startronic Supercap 12/24V

22.10.2026

Numéro d'article	T082816
GTIN	3154020082816
Groupe d'articles	6740
Dimension	340x430x200 mm
Poids brut	7.43
Mesure d'emballage	230x390x435 mm
Poids net	7

Caractéristiques

Destiné aux véhicules 12 et 24 V, le STARTRONIC SUPERCAP 12/24 V est un démarreur autonome intelligent sans batterie interne. Il est conçu pour recharger ses supercondensateurs soit en utilisant la tension résiduelle du véhicule à dépanner, soit plus rapidement en utilisant la batterie du véhicule dépanneur.



Données techniques

Tension V	24
Longueur utile m	0.85
Batterie type	Plomb
Charger la batterie 12 V Ah	5 - 150
Charger la batterie 24 V Ah	5 - 150
I Courant de démarrage (1V/C) 12 V A	1050
I Courant de démarrage (1V/C) 24 V A	880
I Cranking CC 12 V A	1800
I Cranking CC 24 V A	1500
Entrée charg. via bornes 12 V min	5
Câble section transversale ²	25
Input Laden via Klemmen 12 V min PW ON	3
Input Laden via Klemmen 24 V min PW ON	2
Input Laden via Klemmen 24 V min PW OFF	2

Accessoires

Informations sur les produits

Vous trouverez plus d'informations sur les produits sur notre site web www.widmertools.ch